



# Printer Administration Utility 4.0

## Printer Administration Utility (Yazıcı Yönetim Olanığı) (PAU) KURULUM KİTAPÇIĞI Sürüm 1.6

### Garanti

Bu dokümanı olabildiğince doğru ve yararlı kılmak için her tür çaba sarfedilmiş olmakla birlikte, SHARP Corporation; içeriği ile ilintili olarak herhangi bir garanti vermemektedir. Burada yeral tüm bilgiler, haber verilmeksizin değiştirilebilir. SHARP; bu çalıştırma kitapçığını kullanılmasından kaynaklanan ya da onunla ilintili doğrudan ya da dolaylı herhangi bir kayıp ya da zarardan dolayı sorumluluk taşımamaktadır.

© Copyright 2004 SHARP Corporation. Tüm hakları saklıdır. Yazılı izin olmaksızın çoğaltma, uyarlama ya da çeviri; telif hakkı yasaları altında izin verilenler dışında yasaktır.

### Ticari marka Onayları

PAU; Sharp Corporation'un bir ticari markasıdır.

Microsoft Windows, MS-DOS ve Windows NT; ABD'deki ve diğer ülkelerdeki Microsoft Corporation'un ticari markalarıdır.

IBM ve PC/AT; International Business Machines Corporation'un ticari markalarıdır.

Pentium; Intel Corporation'ın bir ticari markasıdır.

Tüm diğer ticari markalar ve telif hakları, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

### NOT

Lütfen Printer Administration Utility (Yazıcı Yönetim Olanığı)nı kullanmadan önce aşağıdaki belgeleri okuyunuz. Kurulum dizini üzerinde bulunurlar.

[BeniOku] - Printer Administration Utility (Yazıcı Yönetim Olanığı) hakkında en güncel bilgileri tanımlar.

[KullanıcıKılavuzu] - Printer Administration Utility (Yazıcı Yönetim Olanığı)nın kullanılma şeklini tanımlar.

[Çevrimiçi Yardım Sistemi] - Kurulum sonrasında, Printer Administration Utility (Yazıcı Yönetim Olanığı)nın nasıl kullanılacağı ayrıntılı olarak tanımlar.

# Bölüm 1 Başlangıç

## Genel Bakış

Printer Administration Utility (Yazıcı Yönetim Olanakı) (PAU), Sharp Çoklu İşlev Çevre Birimleri (MFP) için bir cihaz yönetim yeteneğini sağlar.

Printer Administration Utility (Yazıcı Yönetim Olanakı) 4.0; bir web sunucusu üzerinde çalışan web tabanlı uygulamadır. Bir web tarayıcısı, son kullanıcılar için arabirim mekanizmasıdır. Önceki Printer Administration Utility (Yazıcı Yönetim Olanakı) sürümleri, bir web tarayıcısı gerektirmeyen MS Windows uygulamalarıydı.

## Printer Administration Utility (Yazıcı Yönetim Olanakı) kullanmak için gerekli öğeler

### Minimum Tarayıcı İstemcileri:

Güvenlikli Internet Explorer 6.0'ı "orta" konumuna ayarlayınız

Javascriptli Netscape 7.0 ve çerezler etkinleştirildi

### Web Sunucusu Minimum Gereklileri:

Microsoft IIS Sürüm 4.0 ya da 5.0 ya da 6.0

Microsoft VBScript 5.0

Microsoft Windows NT 4.0 Sunucusu, Service Pack 6 ile ya da

Windows 2000 Server, Service Pack 2 ile ya da

Windows 2000 Professional, Service Pack 2 ile ya da

Windows XP Professional, Service Pack 1a

### Donanım:

Pentium III 600MHz

256 MB RAM

350 MB'lık boş sabit disk alanı gereklidir

Donanım gereklileri, kullanıma bağlı olacaktır. Çok sayıda MFP, ek istem kaynağını gerektirebilir.

Antivirüs yazılımı çalışıyorsa, komut dosyası engelleme özelliğinin kapatılması gerekir.

# Bölüm 2 Kurma ve Kurulumu Kaldırma

PAU'yu kurmadan önce, aşağıdakiler yapılmalıdır:

Microsoft IIS (Internet Information Services) sürüm 4.0 (sadece NT4 için) 5.0 yada 6.0 kurulumunu yapınız. Microsoft IIS; Windows Bileşenlerini Ekle/Kaldır Sihirbazını kullanarak Denetim Masası'ndan ücretsiz olarak kurulabilir. IIS'in kurulumunu yaptıktan sonra Microsoft web sitesinde mevcut bulunan en güncel IIS güvenlik güncellemelerinin kurulmasının önemli olduğunu unutmayınız. Eğer IIS 6.0, bir sistem üzerine kurulu ise, Aktif Sunucu Sayfaları (IIS Yöneticisindeki web hizmeti eklenti klasörü altında) durumunun

İzin Verilir'i ayarlı olduğundan emin olunuz. Tarayıcı-istemci PC'ler üzerinde etkinleştirilmiş Programcık engellemeli bir AntiVirus yazılımını çalıştırıyorsanız, o zaman PAU; istemciler üzerinde çalışmayacaktır.

Printer Administration Utility (Yazıcı Yönetim Olanağı) korumalı özelliklerine erişime sahip olacak bir Windows güvenlik grubu yaratıp elemanlarını belirleyiniz. Printer Administration Utility (Yazıcı Yönetim Olanağı)'nın bazı özellikleri, kullanıcıların; Printer Administration Utility'nin diğer kullanıcılarını etkileyecek şekilde sistem ayarlarını değiştirmesini olanak verir. Bu özellikler, korunmalı özellikler olarak adlandırılır. Kurulum aşamasında, bir ya da daha çok MS Windows güvenlik grubu, Printer Administration Utility (Yazıcı Yönetim Olanağı) korumalı özelliklerine erişim hakkına sahip olacak şekilde yapılandırılır. Sadece seçilen grupların üyesi olan kullanıcılar; korumalı özellikleri kullanabileceklerdir.

## **Printer Administration Utility (Yazıcı Yönetim Olanağı) CD-ROM'dan kurulum işlemini yapmak için:**

Bir CD-ROM'dan PAU'nun kurulumunu yapmak için, kurulum dosyası, destek web sitesinden bilgisayara indirilmeli, sıkıştırması açılmalı ve daha sonra CD-ROM'a kopyalanmalıdır. Bilgisayara indirilen dosyanın sıkıştırması açılarak yaratılan dosya ve izin yapılarının tümü, dosya adları ya da ilgili yollar değiştirilmeksizin CD-ROM'e kopyalanmalıdır.

Yukarıda listelenen ön kurulum adımlarını tamamladıktan sonra, CD-ROM'u yerleştirip kurulum komutlarını takip ediniz. CD-ROM'un sürücüyü yerleştirilmesi, kurulum programını otomatik olarak çalıştıracaktır. Printer Administration Utility (Yazıcı Yönetim Olanağı)'nı kurulum işleminde yapmadan önce tüm diğer uygulamalar kapatılmalıdır.

Printer Administration Utility'nin (Yazıcı Yönetim Olanağı) kurulması, çoğu zaman bilgisayarın yeniden başlatılmasını gerektirecektir. Bu, işletim sistemine ve de daha önce hangi bileşenlerinin kurulumunun yapıldığına bağlıdır. PAU 4.0'ı, yeniden başlatılamayan sunuculara kurmayınız veya yeniden başlatmanın normal işlemleri etkilemeyeceği bir kurulum zamanını seçiniz.

### **Kurulum Notları**

#### **Yazılım Konumu**

Varsayılan olarak, Printer Administration Utility (Yazıcı Yönetim Olanağı) yazılımı, (genellikle C:\) kurulum esnasında siz başka bir sürücü ve/veya klasör adı belirlemedikçe "C:\Program Files\Sharp\DSMC" adında bir klasörde sizin varsayılan önyükleme sürücünüz üzerine kurulur. Printer Administration Utility (Yazıcı Yönetim Olanağı)'nı üzerinde kurulu olduğu sunucudan başlatmak için, Başlat->Programlar->Printer Administration Utility (Yazıcı Yönetim Olanağı) menüsü üzerinde kurulu olan PAU kısayolunu kullanınız. Printer Administration Utility (Yazıcı Yönetim Olanağı)'na uzaktan erişim sağlamak için, Printer Administration Utility (Yazıcı Yönetim Olanağı) uygulamasının ana web sayfası konumunu takiben web sunucusunun URL'sini kullanınız.

Örneğin; <http://192.168.1.102/PAU>

#### **Çevrimiçi Yardım**

Çevrimiçi yardım, Printer Administration Utility (Yazıcı Yönetim Olanağı) görevlerini yerine getirmek için gerekli bilgi ve talimatları sağlar. Ana ekranda bulunan 'Yardım' bağlantısını tıklayarak Printer Administration Utility (Yazıcı Yönetim Olanağı)'nı kullanırken çevrimiçi Yardım'a erişebilirsiniz.

## **FAT ve NTFS dosya sistemleri**

Printer Administration Utility (Yazıcı Yönetim Olanacağı) her iki Microsoft dosya sistemi tipini destekler. SHARP; en sağlam sistem performansı ve en güçlü güvenlik sağlamak üzere NTFS dosya sisteminin kullanılmasını tavsiye etmektedir.

## **Printer Administration Utility (Yazıcı Yönetim Olanacağının) kurulumunu kaldırma:**

Printer Administration Utility (Yazıcı Yönetim Olanacağının) kurulumu kaldırmak için, lütfen kurulum kaldırma yazılımı için aşağıdaki Windows prosedürünü izleyiniz.

1. Başlat düğmesi üzerine ve daha sonra Ayarlar ve Denetim Masası menüleri üzerine tıklatınız.
2. Program Ekle/Kaldır simgesini seçiniz.
3. Printer Administration Utility (Yazıcı Yönetim Olanacağını) kaldırmak için talimatları takip ediniz.

Printer Administration Utility (Yazıcı Yönetim Olanacağı) kurulumun kaldırılması, kurulum kaldırma işlemin bitirilmesi için bilgisayarın yeniden başlatılmasını gerektirecektir.

## **Printer Administration Utility (Yazıcı Yönetim Olanacağının) Model Yükseltilmesi:**

Printer Administration Utility (Yazıcı Yönetim Olanacağı)'nı daha yeni bir sürümüne (Sürüm 4.0'den daha yüksek) geçerli yapılandırmaları ve cihaz verisini kaybetmeksizin yükseltmek için, lütfen normal kurulum sürecini takip ediniz ve de kurulum yükselt seçeneğini seçiniz. PAU'nun önceki sürümlerinden PAU 4.0'e model yükseltimleri desteklenmemektedir.