

# This is Why

- ▶ TAMAÑO DE LA PANTALLA EN 80" (203,2 CM EN DIAGONAL)
- ▶ RESOLUCIÓN DE 1920 X 1080
- ▶ PANTALLA TÁCTIL INTEGRADA
- ▶ RATIO DE CONTRASTE 3.000:1
- ▶ RETROILUMINACIÓN FULL LED
- ▶ SOFTWARE DE ESCRITURA FÁCIL DE UTILIZAR
- ▶ FÁCIL COMUNICACIÓN VÍA CONEXIÓN CON MFP



Integrando un monitor LCD Sharp de 203,2 cm, una pantalla táctil altamente sensible, y un original software de escritura intuitivo para el usuario, Sharp ha hecho del PN-L802B la herramienta ideal para reuniones, videoconferencias, presentaciones, formación empresarial, lecciones en clase, y otras aplicaciones donde la comunicación es clave. El resultado es el mínimo esfuerzo y máxima eficiencia en el trabajo con este nuevo monitor de pantalla táctil LCD.

## DATOS DEL MÓDULO DE LA PANTALLA

- ▶ Tecnología de panel: **UV2A LCD**
- ▶ Resolución original (píxeles): **1920 x 1080**
- ▶ Tamaño diagonal (pulg/cm): **80/203,2**
- ▶ Relación de aspecto: **16:9**
- ▶ Tecnología de retroiluminación: **LED, full array**
- ▶ Brillo (cd/m2): **300**
- ▶ Relación de contraste: **3000:1**
- ▶ Colores de visualización: **1064 million**
- ▶ Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms: **6**
- ▶ Ángulo de visión (H/V) 0 CR >10: **160 x 160**

## ESPECIFICACIONES DE LA INTERFAZ TÁCTIL

- ▶ Tecnología: **Optical imaging**
- ▶ Número de puntos táctiles: **2**
- ▶ Número de usuarios simultáneos: **1**
- ▶ Revestimiento/filtro: **AR**
- ▶ Compatibilidad con sistema operativo: **Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OSX**

## SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (EUROPA)

- ▶ Clasificación de eficiencia energética de la UE: **A**
- ▶ CE, Informe CB: **✓**
- ▶ GOST: **✓**
- ▶ Contenido de mercurio (mg): **0**

## INSTALACIÓN

- ▶ Horizontal: **✓**
- ▶ Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

## CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) SALIDA

- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ Audio RCA R-L: **1**
- ▶ Auricular externo: **7W + 7W**

## ACCESORIOS

- ▶ Software: **Pensoft**
- ▶ Almohadilla de aplicación táctil: **OPT (PN-ZC01)**
- ▶ Bandeja de lápiz: **STD**
- ▶ Lápiz: **STD**
- ▶ Borrador: **STD**

## ESPECIFICACIONES CLAVE

- ▶ Certificación de funcionamiento constante: **✓**
- ▶ Altavoces integrados (W): **7 + 7**
- ▶ Entrada de ordenador - Plug and Play: **✓**
- ▶ Administración de energía: **✓**
- ▶ Color de la carcasa: **Silver**
- ▶ Sin ventilador: **✓**

## ALIMENTACIÓN Y ENTORNO OPERATIVO

- ▶ Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Consumo (W) (funcionamiento MAX): **260**
- ▶ Consumo (W) (en espera): **1**
- ▶ Temperatura de funcionamiento (oC): **5-35**
- ▶ Humedad (%): **20-80**

## PESOS Y MEDIDAS

- ▶ Tamaño del bisel (L/R) mm: **50/50**
- ▶ Tamaño del bisel (U/L) mm: **100/50**
- ▶ Dimensiones del producto (An/Al/Pr) mm: **1880 x 1157 x 135**
- ▶ Peso del producto sin soporte (Kg): **102**

## CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) ENTRADA

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Component: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ Compuesto: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ S-Video: **1 (OPT PN-ZB01)**
- ▶ Conector de audio de 3,5 mm: **1**
- ▶ Audio RCA R-L: **1 (OPT PN-ZB01)**

## CONECTIVIDAD (CONTROL/DATOS EN SERIE)

- ▶ Entrada RS232C: **1**
- ▶ Salida RS232C: **1**
- ▶ Puerto LAN: **1 (OPT PN-ZB01)**

[www.sharp.es](http://www.sharp.es)

**SHARP**

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA  
WTC ALMEDA PARK  
PLAÇA DE LA PAU S/N (ED.6-PB)  
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA)  
INTERNET: [WWW.SHARP.ES](http://WWW.SHARP.ES)